



# HP ScanJet Pro 3500 f1

(L2741A)

## Superschnelles und vielseitiges Scannen von Dokumenten

Verwenden Sie bei umfangreichen Digitalisierungsprojekten diesen zuverlässigen und superschnellen Scanner, der 3.000 Seiten pro Tag verarbeiten kann. Scannen Sie beide Seiten eines Blatts mit bis zu 50 Bildern (25 Seiten) pro Minute.<sup>1</sup> Mit HP EveryPage vermeiden Sie Fehleinzüge und vereinfachen Ihre Arbeitsabläufe.<sup>2</sup>



### Schnelles und zuverlässiges beidseitiges Scannen

- Erfassen Sie dank beidseitigem Scannen ohne Vorlagenwendung bis zu 50 Bilder (25 Seiten) pro Minute<sup>1</sup>. Scannen Sie zuverlässig bis zu 3.000 Seiten pro Tag.
- Mithilfe von HP EveryPage und einem Ultraschallsensor können Sie selbst bei Stapeln mit gemischten Medien jede Seite zuverlässig erfassen.<sup>2</sup>
- Über die automatische Dokumentzuführung (ADF) können Sie Dokumente bis zu einer Größe von 21,6 cm x 309,9 cm (8,5 x 122 Zoll) scannen. Für größere Medien eignet sich die Flachbett-Vorrichtung.
- Eine USB 3.0-Verbindung sorgt für schnelle Übertragungsgeschwindigkeit der Scandateien und verkürzt so die Wartezeit.

### Höhere Produktivität durch schnelles, einfaches Scannen

- Mit HP Scan-Software definieren Sie Scanprofile für verbreitete Dokumenttypen und scannen an mehrere Ziele.
- Erstellen Sie Scanprofile mit individuellen Einstellungen für sich wiederholende Aufgaben und wählen Sie diese über das LCD-Bedienfeld aus.
- Mit der HP Scan-Software können Sie Scans umgehend mit Anwendern teilen oder in gängigen Cloud-Zielen archivieren.
- Mithilfe des HP TWAIN-Treibers mit vollem Funktionsumfang können Sie ohne zusätzliche Programme direkt in Anwendungen scannen.

### Gestochen scharfe Bilder und präzise Texterfassung

- Erfassen Sie Dokumenttexte absolut präzise und sorgen Sie mit HP Scan und I.R.I.S Texterkennung für problemloses Bearbeiten. OCR-Software Readiris™ Pro.
- Profitieren Sie von gestochen scharfen, naturgetreuen Scans von Dokumenten, Grafiken und Fotos mit einer Auflösung von bis zu 1.200 dpi.
- Funktionen zum Scannen von Buchkanten verhindern eine verzerrte Darstellung von Text im Bereich des Buchrückens oder bei anderen gebundenen Materialien.
- Die integrierte HP Scan Software bietet Funktionen für automatische Bildverarbeitung, mit denen Sie Bilder optimieren und leere Seiten löschen können.



## Zubehörteile und Services

Zubehör	L2742A HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1 ADF-Walzenaustausch-Kit
Service und Unterstützung	<b>U8TF9E</b> HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 3500, 3 Jahre <b>U8TG1E</b> HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 3500, 3 Jahre <b>U8TG4PE</b> HP Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 3500, 1 Jahr <b>U8TG5PE</b> HP Vor-Ort-Austauschservice nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 3500, 1 Jahr

## Technische Daten

Bedienfeld	2-zeiliges LCD; 5 Tasten (Simplex/Duplex, Ein/Aus, Abbrechen, Zurück und Tools/Wartung)
Technische Daten des Scanners	<b>Scannertyp</b> Flachbett, ADF; <b>Scantechnologie:</b> CMOS CIS (Contact Image Sensor); <b>Scan-Eingangsmodi:</b> Funktion zum Scannen über das Bedienfeld an der Vorderseite: Als PDF speichern, Als JPEG speichern, Als PDF per Mail versenden, als JPEG per Mail versenden, An Cloud senden, Alltägliches Scannen und Als bearbeitbaren Text (OCR) speichern. HP Scan mit Windows-Betriebssystem, HP Easy Scan/ICA mit Mac-Betriebssystem und Anwendungen von Drittanbietern über TWAIN.; <b>Twain-Version:</b> TWAIN zertifiziert, Version 2.1; <b>Farbscannen:</b> Ja; <b>DPI-Einstellungen für Ausgabeauflösung:</b> 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600, und 1200 ppi;
Scangeschwindigkeit <sup>2</sup>	Bis zu 25 S./50 Bilder pro Min. (300 dpi)
Scanauflösung	<b>Optisch</b> Bis zu 600 dpi (Farbe und monochrom, ADF); Bis zu 1.200 dpi (Farbe und monochrom, Flachbett); <b>Hardware:</b> Bis zu 600 x 600 dpi (Farbe und monochrom, ADF); Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe und monochrom, Flachbett)
Scan-Dateiformat	Für Texte und Bilder: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Text), RTF (Rich Text) und durchsuchbare PDF-Dateien
Erweiterte Scannerfunktionen	Automatische Belichtung; Automatischer Schwellenwert; Automatische Farberkennung; Hintergrundglättung/-entfernung; Automatische Formaterkennung; Begradigen von Inhalten; Optimierung von Inhalten; Doppelseinzigssensor; Automatische Ausrichtung; Multi-Blindfarben; Kantenlöschung; Entfernen von Leerseiten; Seitenzusammenführung; Entfernen von Stanzlöchern; Dokumententrennung (Einzelseite)
Graustufen/Bittiefe	256/Extern: 24 Bit/Intern: 48 Bit
Druckvolumen	3.000 Seiten (ADF)
Kapazität der automatischen Dokumentzuführung	Standard, 50 Blatt
Konnektivität	<b>Standard</b> Hi-Speed USB 2.0 und USB 3.0;
Speicher	<b>Standard</b> 512 MB;
Externe E/A-Anschlüsse	Hi-Speed USB 2.0 oder USB 3.0
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Medientypen	Papier (Banner, Inkjet, Foto, Normal), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Grußkarten, Karteikarten)
Medienformat (ADF)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Mediengewicht (ADF)	45 bis 120 g/m <sup>2</sup>
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Mindestsystemvoraussetzungen	PC: Windows 7 oder höher, 2 GHz-Prozessor, 2 GB RAM, 170 MB freier Festplattenspeicher (nur Treiberinstallation), USB 2.0, SVGA-Monitor (1.024 x 768)
Mitgelieferte Software	HP Scanner-Gerätetreiber, HP WIA-Scannertreiber, HP TWAIN-Scannertreiber (zertifiziert), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, LPDF (Datei mit Link zum Herunterladen der Software), keine Mac-Software auf CD.
<b>Druckerspezifikationen</b>	
Sicherheitsmanagement	Netzschalter zum Ein-/Ausschalten des Geräts
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Produktabmessungen (B x T x H)	<b>Minimal:</b> 460 x 387 x 145 mm; <b>Maximal:</b> 460 x 387 x 145 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	579 x 245 x 499 mm
Produktgewicht	5,58 kg
Paketgewicht	7,6 kg
Betriebsumgebung	<b>Temperatur:</b> 10 bis 35 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 15 bis 80 % RL (nicht kondensierend)
Datenspeicher	<b>Temperatur:</b> -40 bis 60 °C
Stromversorgung <sup>1</sup>	<b>Voraussetzungen:</b> Eingangsspannung: 90 bis 264 V Wechselstrom, 50/60 Hz; <b>Energieverbrauch:</b> 4,51 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,40 Watt (Ruhemodus), 0,22 Watt (automatisch ausgeschaltet), 0,22 Watt (manuell ausgeschaltet); <b>ENERGY STAR:</b> Ja
Prüfzeichen	IEC 60950-1:2005 + A1 und alle anwendbaren Änderungen; EN 60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 + A2; Sicherheit (EAC); CE (Europäische Union); PVOC (Kenia); SON (Nigeria); SASO (Saudi-Arabien); NRCS (Südafrika); Sicherheitsgenehmigung (Ukraine) <b>Elektromagnetische Verträglichkeit:</b> Emissionen Klasse B; CISPR 22:2008 (international); EU-EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EN 55022:2010 (CE-Zeichen); EAC-EMV-Zertifikat; EMV-Genehmigung (Ukraine); EN 61000-3-2:2014 (Oberwellen); EN 61000-3-3:2013 (Flimmer); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010 ENERGY STAR® 3.0-zertifiziert
Lieferumfang	L2741A HP ScanJet Pro 3500 f1 Scanner; HP ScanJet Pro 3500 f1 Flachbettscanner-Engine; Installationsanleitung; HP Scan-Software und Treiber-CD; Support-Flyer; Polsterung; USB-Kabel; Netzteil; Netzkabel
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie auf die Hardware mit Telefon- und Web-Support. Die Garantie kann je nach den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/de/diagnose">http://www.hp.com/de/diagnose</a> .

## Fußnoten

<sup>1</sup> Scangeschwindigkeiten: bis zu 50 Bilder (25 Seiten) pro Min. – gemessen bei 300 dpi (Schwarzweiß, Graustufen und Farbe). Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

<sup>2</sup> HP EveryPage wird auf HP Scanjets vor Mai 2013 als HP Precision Feed bezeichnet.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Scanner verkauft wird. Benutzen Sie keine Spannungswandler. Der Scanner wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt.

<sup>2</sup> Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Verbindungsart, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieverklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA Mai 2021

